Mini-RF-Handsender mit einem Kanal und einer Bedientaste

05-311

4 Jahre Garantie



Dieser Handsender verfügt über eine unabhängige Bedientaste und kann in Kombination mit jedem Niko-Empfänger verwendet werden. Der Bedientaste kann eine Funktion zugewiesen werden. Visuelle Überprüfung der Bedienung mittels LED. Zur Verwendung in Wohnbereichen. Batterie im Lieferumfang enthalten.

In Kombination mit dem Niko Home Control-USB-RF-Interface (410-00099) kann der Handsender auch in Niko Home Control-Installationen verwendet werden.

Technische Daten

Mini-RF-Handsender mit einem Kanal und einer Bedientaste
- Ein Kanal kann einen oder mehrere Niko-RF-Empfänger steuern
- Rote LED: Betriebsanzeige und Batterietest
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Batterietyp: 3V CR2032 (mitgeliefert)
- Möglich zu kommunizieren mit der Connected Controller durch Anschluss des USB RF-Interface an einen freien USB-Port des connected Controllers
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Maximale Hochfrequenzleistung: 10 dBm
- Betriebsfrequenz: 868.3 GHz
- Abmessungen (HxBxT): 56 x 36 x 16 mm
- Kennzeichnung: CE

CE