

FESTO

**NECU-S-
M8G4-
HX**

8175628
2023-01c
[8175629]

Mat. Nr.: 562025

Serie: ...

Stecker




562025



0000A 000R 00




PE-LD



Passende Dichtung aus dem Dichtungskamm auswählen.
Choose proper seal either from the seal holder.




Dichtung über Kabelmantel schieben, bis diese bündig mit der Mantelisolations abschließt.
Slide seal onto cable until seal flushes with outer insulation.



Aderenden in den Spleißring einführen, diesen auf die Dichtung aufdrücken und überstehende Aderenden abschneiden.

Put wire ends into splice elements onto seal and cut off protruding wire ends.



Überwurfmutter bis zum Anschlag verschrauben.
Screw cap down to the limit.

Technische Daten / Technical details

Leiterquerschnitt Wire gauge	0.14 - 0.34 mm ² AWG 26 - 22
Litzendurchmesser Diameter of individual strands	≥ 0.1 mm
Aderisulationsmaterial Wire insulation material	PVC / PP / TPE-E
Aderdurchmesser Wire diameter	0,9 - 1.6 mm
Kabeldurchmesser Cable diameter	2.5 - 5.1 mm
Schutzart Degree of protection	IP 65 / IP 67
Bemessungsspannung Rated voltage	32 V
Bemessungsstrom Rated current	4 A
Temperatur bei Leitungsanschluss ¹⁾ Temperature during connection ¹⁾	-5 °C ... +50 °C

¹⁾ Bitte die Angaben des Kabelherstellers beachten

¹⁾ Please respect the cable manufacture's recommendations

ACHTUNG! Benutzte Kabelenden vor weiterem Gebrauch abschneiden. Schritt 2-5 wiederholen. Der Dichteinsatz ist bei Verschleißerscheinungen auszutauschen. Steckverbinder nur im **spannungsfreien** Zustand stecken und ziehen.

ATTENTION! For reconnection cut off the used cable end and repeat steps 2 to 5. The seal has to be replaced when worn. Connector must only be connected and disconnected under **zero potential**.