

Kit de démarrage LiveLink pour les circulations

LiveLink

EAN 4007841 052836

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052836



Description du fonctionnement

Le kit de démarrage LiveLink pour les circulations et les couloirs est composé d'un contrôleur LiveLink et d'un détecteur de présence Dual HF LiveLink. Il est utilisé dans les circulations et les longs couloirs.

Caractéristiques techniques

Modèle	Kit système de commande de l'éclairage
Dimensions (L x l x H)	55 x 120 x 120 mm
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Portée radiale	20 x 3 m (60 m ²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m ²)
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 60 Min.
Réglages via	Application « LiveLink »
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	LiveLink
UC1, Code EAN	4007841052836