

Productdatablad

eNet radiografische repeater tussensteker



Artikelnr.

FM R 100 SG WW

eNet radiografische repeater tussensteker

Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

Bedoeld gebruik

- Ontvangen en herhalen van e-Net-radio-telegrammen
- Uitbreiding van de reikwijdte van radiografische zenders en actoren
- Montage binnenshuis in SCHUKO®-contactdozen of contactdoos met aardingspen

Producteigenschappen

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
- Herhalen van alle ontvangen radio-telegrammen of alleen van geselecteerde radiografische zenders en actoren
- 125 zenders/actoren kunnen worden aangesloten
- Twee repeaters kunnen via cascadeschakeling worden aangesloten
- Signalering van telegramherhalingen, status-led knippert 50 ms
- Met server: blokkeren van de handmatige inbedrijfsname

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom:	16 A
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Afmetingen (B x H x D):	57 x 127 x 78 mm
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Zendvermogen:	max. 20 mW
Ontvangercategorie:	2

eNet

