Productdatablad

Markiesbesturing "AeroTec 04"



Artikelnr.

AT 04 WW

Markiesbesturing "AeroTec 04"

De AeroTec mag **alleen** voor het aansturen van markiezen toegepast worden.
De fabrieksmatig op tijd en dag (CET) ingestelde AeroTec stuurt de zonwering afhankelijk van licht en wind. Manuele bediening is ten alle tijde mogelijk. Door batterijvoeding is ook bij verwijderde afdekking programmering mogelijk, daar de display actief blijft.

- Stuureenheid voor markiezen
- 15 talen (display)
- Fabrieksmatig vooringesteld
- Licht-, wind- en regensensor kunnen worden aangesloten
- Handmatige bediening ten allen tijde mogelijk
- Aanvullende schakeltijden in te stellen

Tussenraam voor installatie in de AS - en A range: art.nr. A AT 581 Z WW
Tussenraam voor installatie in de CD range: art.nr. CD AT 581 Z WW

Opmerking
Afgeschermde kabel ... 0,8 mm Ø of telefoonkabel J-ST-Y ... 0,6 mm Ø toepassen.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Schakelstroom:	5 A / 250 V AC cos = 1
Schakelvermogen:	max. 1 motor 1000 W (wordt meer als een motor aangestuurd, dan moet er een scheidingsrelais worden toegepast)
Batterijtype:	1 knoopcel CR 2032 (bij levering inbegrepen) Bij vervanging blijven de gegevens bewaard.
Uitgang:	2 relais (maakcontact) potentiaalvrij
Ingang:	Zonnesensor (art.nr. LA 90) Zonnesensor en windmeter (art.nr. AR 04) Regensensor (art.nr. RW 95)
Aansluiting:	schroefklemmen
max. klembereik:	2,5 mm²

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
alpine wit

Materiaal:
thermoplast

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de