

Productdatablad

eNet Funk-gateway tussensteker



Artikelnr.

FM GATE 1 ZS NA

eNet radiografische gateway tussensteker

Alleen met eNet Server software tot versie 1.4.

Bedoeld gebruik

- Regeling van eNet-actoren door Funkmanagement-zender
- Regeling van Funkmanagement-actoren door eNet-zender
- Montage binnenshuis in SCHUKO®-contactdozen of contactdoos met aardingspen

Producteigenschappen

- Ontvangst van Funkmanagement-commando's en omzetten in eNet-commando's
- Ontvangst van e-Net-commando's en omzetten in Funkmanagement-commando's
- 24 zenderkanalen uit beide systemen kunnen gecombineerd worden
- Scène 1 t/m scène 5 uit beide systemen kunnen worden opgeroepen en gewijzigd
- Alles aan en Alles uit uit beide systemen kunnen opgeroepen worden
- Masterdimfunctie

Extra functies met eNet-server software tot versie 1.4:

- Update van de apparaatsoftware
- Repeater-functie
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale laststroom:	16 A
Vermogensopname:	max. 1 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Afmetingen (B x H x D):	57 x 127 x 78 mm
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Ontvangercategorie:	2
Specificaties eNet	
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Specificaties Funkmanagement	
Radiofrequentie:	433,05 ... 434,79 MHz
Zendvermogen:	max. 10 mW

eNet