

Productdatablad

eNet radiografische gateway IP



Artikelnr.

FM-GATE-IP

eNet radiografische gateway IP

Alleen met eNet Server software tot versie 1.4.

Bedoeld gebruik

- Gateway voor de bediening van eNet schakel-, dim- en jaloezie-actoren via tablet-PC of smartphone
- Bedrijf met USB-voedingsspanning
- Bedrijf met WLAN-router of access point, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, of met statisch IP-adres
- Gebruik binnenshuis

Producteigenschappen

- Tot maximaal 5 tablet-PC's of smartphones kunnen tegelijkertijd met de gateway verbonden zijn
- Status-led voor aanwijzen van de bedrijfstoestand
- 20 lijsten voor het maken van favoriete functies
- 24 kanalen voor bediening van eNet-actoren
- 16 scènes
- Update van de apparaatsoftware via tablet-PC of smartphone
- Wandhouder

Functies afhankelijk van de gebruikte app:

- Alles aan en Alles uit
- Buitensluitbeveiliging voor rolluiken of jaloezieën
- Dwangmatige stuurfunctie
- Masterdimfunctie

Extra functies met eNet-server:

- Bedieningsblokkering
- Repeater-functie
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 5 V
Stroomverbruik:	typ. 150 mA
Omgevingstemperatuur:	0 ... +45 °C
Afmetingen (L x B x H):	80 x 76 x 25,5 mm
Aansluiting USB:	micro-bus
LAN:	RJ45-bus 8-polig
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Ontvangercategorie:	2

