



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

TouchDim-compatibel	Ja
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Gewicht	0,8 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 LiveLink DALI PB4 6565200	
 LiveLink ZZE 6914100	Montagetoebereiden voor inbouw in gezaagde plafondopeningen
 SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.
 LiveLink ZREG 7006700	DIN-railadapterset voor de bevestiging van een LiveLink-stuurapparaat op een DIN-rail (TS35).

Aanbestedingstekst

LiveLink-startpakket bestaande uit LiveLink WiFi-stuurapparaat en gangsensor Dual HF. Het toepassingsgebied omvat bijv. gangen.

Stuurapparaat:

DALI-stuurapparaat voor de aansluiting van LiveLink-sensoren voor de daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie, DALI-toetskoppelingen (DALI 2-standaard) en DALI-armaturen, met geïntegreerde WLAN-component voor de ingebruikneming. Voor de aansturing van max. 64 DALI-deelnemers: DALI-armaturen, DALI-toetskoppelingen en LiveLink-sensoren. Individuele aansturing van max. 16 armaturengroepen, adressering van de armaturen en LiveLink-systeemcomponenten via een grafische gebruikersinterface (iOS/Android-app).

Sensor:

LiveLink-gangsensor met DUAL HF-technologie met dubbele richtkarakteristiek en DALI-interface voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Met geïntegreerde lichtsensor voor de daglichtafhankelijke regeling en 2 geïntegreerde sensoren voor aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Aanwezigheidsdetectie temperatuurafhankelijk, bereik tot 10 m in twee richtingen op één as. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Traploze bereikinstelling. Temperatuurbereik: -25°C - +55 °C. Aanwezigheidssensor ideaal geschikt voor de detectie van beweging naderend op de sensor in radiale richting. Detectiehoek: 360° met 140° openingshoek, evt. door glas, hout, gipsplaat. Detectiebereik: max. 10 m x 3 m in elke richting, traploos elektronisch instelbaar bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m tot 3,5 m. Frequentiebereik: 5,8 GHz. Zendervermogen: < 1 mW. Beschermklasse IP20. DALI 2 gecertificeerd product. Stuurapparaat voor armatuurinbouw of externe montage. Inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting in plafond of holle wand. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor montage op een DIN-rail (TS35). Ingebruikneming met de LiveLink-app via veilige WLAN-verbinding met een tablet-pc. Vlakke behuizing met een hoogte van 22 mm. Uitgerust met een DALI-interface voor de aansluiting van armaturen, LiveLink-sensoren en toetskoppelingen. Optioneel te bedienen via tablet, smartphone of installatietoetsen. Met apart toebehoren ook geschikt voor plafondopbouw. Sensor geschikt voor plafondinbouw in combinatie met standaard inbouwdozen voor holle wand. Elektrische voeding via de DALI-interface van het LiveLink-stuurapparaat. Met apart toebehoren ook geschikt voor plafondopbouw. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 8. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming in combinatie met het LiveLink-stuurapparaat via de LiveLink-app met een grafische gebruikersinterface. Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-/volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereikinstelling en bereiktest.