


# GENIE

## GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lampvoet | E27 [ E27] |
| Nominale levensduur (nom.) | 10000 h |
| Schakelcyclus | 10.000X |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| Kleurcode | 827 [ CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 1100 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 1100 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.) | 88 % |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 463 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 420 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 61 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| Limf bij einde nominale levensduur (nom.) | 65 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 18 W |
| Lampstroom (nom.) | 130 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 83 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0.3 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.) | 5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.) | 40 s |
| Power Factor (nom.) | 0.6 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Nee |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (max.) | 2 mg |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1.5 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 18 kWh |

| Productgegevens | |
|---|---|
| Volledige productcode | 871150080121010 |
| Productnaam voor bestelling | GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Product | 8711500801210 |
| Bestelcode | 80121010 |
| Local Code | GENIE18WE27 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# GENIE

| | |
|---|---|
| **Materiaalnr. (12NC)** | 929689243701 |
| **Netto gewicht (per stuk)** | 0.095 kg |

## Waarschuwingen en veiligheid

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

## Maatschets




**Econ Genie ErP NG 18W/827 E27 220-240V**

| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6 | 36 mm | 140 mm | 48.5 mm |




**Econ Genie ErP NG 18W/827 E27 220-240V**

| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6 | 36 mm | 140 mm | 48.5 mm |

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.