Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 1 touche de commande

05-311

4 ans de garantie

Cet émetteur portable possède un bouton de commande et peut être utilisé en combinaison avec tous les récepteurs Niko. Une fonction peut être assignée au bouton de commande. Contrôle visuel de la commande à l'aide d'une LED. Pour une utilisation dans un environnement résidentiel. Pile fournie.



En combinaison de l'interface RF USB de Niko Home Control (410-00099), cet émetteur peut être utilisé dans des installations Niko Home Control.

Données techniques

Mini-émetteur portable RF à 1 canal et 1 touche de commande
- Un canal permet de commander un ou plusieurs récepteur(s) RF Niko
- LED rouge : indication de fonctionnement et contrôle de la pile
- Portée maximale de transmission dans un bâtiment 30 m
- Portée maximale de transmission en champ libre : 100 m
- Type de modulation : FSK
- Type de pile : 3V CR2032 (inclus)
- Possible de communiquer avec l'unité de contrôle connectée en connectant l'interface RF USB à un port USB libre de l'unité de contrôle connectée
- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
- Protocole de communication: Easywave
- Puissance radiofréquence maximale: 10 dBm
- Fréquence de fonctionnement: 868.3 GHz
- Dimensions (HxLxP): 56 x 36 x 16 mm
- Marquage: CE

CE