FICHE-TECHNIQUE.

Nom du produit
Satheat-100
Numéro de l'article
35766
Fabricant
ETHERMA

Description du produit

Chauffage d'antenne satellite 140W pour modèles de diamètre 100-115cm

SATHEAT est un élément de chauffage spécialement conçu pour que les antennes paraboliques privées et publiques ne soient pas recouvertes de neige ou de glace. L'élément de chauffage est disponible en quatre tailles standard et est équipé d'un thermostat mécanique intégré qui s'allume en dessous de °C et s'éteint lorsque la température de surface atteint °C. L'élément de chauffage est 100 % résistant aux UV. Un câble de chauffage supplémentaire garantit que le bras du récepteur ne soit pas enneigé. La fixation s'effectue sur place, mécaniquement ou avec de la colle. Sur demande, nous pouvons également fabriquer des tailles sur mesure. Couleur : gris, conforme CE, Câble de raccordement : 3 m, 2x1 mm² Tresse de blindage, Résistant aux UV.

Détails techniques

Avec thermostat	Oui	**Diamètre**	95 Centimètre cube
Chauffage de bras récepteur LNB	Oui	**Surface**	7084 cm²(centimètre carré)
Mode de montage	Coller	**Puissance**	140 Watt
		Tension	230 Volts

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl